

KTD-348

中型视频矩阵切换器

产品规格

适用于中型闭路电视监控系统的矩阵 KTD-348 可以从 16 路输入 4 路输出扩展到 32 路输入 8 路输出

KTD-348 是适用于中等规模闭路电视监控系统的视频矩阵。有 3 种型号可供选择：KTD-348-164，16 路视频输入，4 路视频输出；KTD-348-324，32 路视频输入，4 路视频输出；KTD-348-328，32 路视频输入，8 路视频输出。提供扩展安装配件，可以升级用户已有的 KTD-348-164 或者 KTD-348-32 系统的容量。

KTD-348 的特点还包括：视频环路输入，可编程的报警输入，一个 RS232 计算机控制接口，一个继电器输出接口。

KTD-348 可以带摄像机标题，用来注释监视器显示。标题最多可以容纳 13 个字符，并可以放在 10 个不同位置的行上。如果通过数据线连接一个 KTS-253 系列字符发生器，KTD-348 可以把时间和日期叠加在到视频输出中。

KTD-348 最多可以连接 64 个远程键盘。标准 Digiplex™ 协议可以编程摄像机巡视路线，驻留时间可以单独编程或者全部编程。所有的 IC 都可以插拔，容易安装和替换。安装 KTD-348 到 19 英寸机柜的安装耳单独销售。

标准特性

- ◇ 切换容量可从 16×4 扩展到 32×8
- ◇ 可编程报警输入
- ◇ 最多 64 个控制点
- ◇ Digiplex 协议
- ◇ 双绞线传输的 RS422 信号
- ◇ 提供 12VDC 电源
- ◇ BNC 视频连接头
- ◇ 提供机柜安装附件（3.5 英寸高度）

应用系统图

KTD-348-328 可以切换 32 路视频输入到 8 路视频输出上。KTD-348 还包括：视频环路输入、可编程报警输入、一个 RS232 计算机接口和一个继电器输出接口。

技术参数

电气参数

输入

电压: 12VDC 或 9VDC
功率: 15.5VA

视频

输入: 16 或 32 路环通
输出: 4 或 8
带宽: 32MHz (-1.5dB)
50MHz (-3dB)
信号/噪音: -60 dB (RMS rel. 1Vp-p)
增益: 0 dB +1 dB
阻抗: 75 欧姆, 输入和输出

连接

报警,
RS232, RS422: 可拆卸的端子排
电源: 2 线 5mm 插孔
视频: BNC 接头

机械

重量: 10.15 磅

材料

顶盖和底板: 18-ga CRS, 黑色
前面板和侧板: 铝合金, 黑色

选件 (LT)

如果没有 115VAC 电源, 订购 KTD-348 时, 可以不定购 115VAC/12VDC 变压器。需外购 12VDC 或者 9VAC 电源。

加后缀 LT

附件

KTD-00-348 机柜安装耳

用于把 KTD-348 安装到 19 英寸机柜

KTD-01-348 输入扩展配件

可把视频输入从 16 扩展到 32

KTD-02-348 输出扩展配件

可把视频输出从 4 扩展到 8