



无纸记录---选型表

通道数		1~16通道		
		S0	无通讯接口	
通讯接口		S1	RS-232接口	
		S2	RS-485接口	
输出继电器数量		Т	4~12点	
变送输出		Α	0~8路	
仪表电源			V0	220VAC
			V1	24DV
USB转贮接口			USB	不带可省略

30系列蓝屏无纸记录仪说明:

蓝色5英寸320×240分辨力液晶屏

1~16通道万能输入,基本误差±0.2%、

16位A/D转换器

64MB记录内存,0.1秒~60分记录间隔

U盘转贮接口

外形尺寸:144×144

仪表电源: 220V AC



北京中科泰德科技有限公司 电话:010-88239428 88239430 传真:010-68163448 地址:北京市海淀区金沟河路19号万城大厦322室 邮编:100143 E-mail: zxaf@zxaf.com